

# Controlador **IPC 6+**

Todo lo que necesitas, ahora mucho más sencillo



## ¿Porqué escoger **IPC 6+?**



Gestiona tus equipos audiovisuales de la manera más sencilla, además de ser compatibles con la mayoría de proyectores, pizarras y monitores interactivos con control RS232.



Podrás controlar fácilmente las funciones de su equipo, seleccionando la fuente de entrada, gestionando el volumen y conmutar sistemas de relé.



Dispone de dos entradas de VGA seleccionables, además de visualizarlo en nuestro monitor de sobremesa, gracias a su retorno en VGA, y así conectar dos equipos de reproducción.

Toda la serie IPC ha sido utilizada ampliamente en aulas, auditorios, salas de conferencias, y todo tipo de espacios que requieran una **optimización del control audiovisual**.

### PRINCIPALES **CARACTERÍSTICAS**

#### **ENTRADAS**

1 HDMI, 2 USB, 2 VGA y 1 MIC.

#### **SALIDAS**

1 HDMI, 1 USB y 2 VGA  
(VGA incorporado Selector y VGA Splitter).

#### **OTROS**

Control de volumen digital

Potenciómetro para el control de volumen de MIC.

Desembebe la señal de audio sin necesidad de retornos.

### NUEVAS **CARACTERÍSTICAS**

#### **Modo STANDBY**

MIC Control de volumen utilizable.

#### **Salida de monitor**

El monitor se puede utilizar incluso cuando el proyector está apagado.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Entrada

- Señal HDMI - HDMI con audio incorporado
- Señal de VGA 1/VGA 2
- Señal de audio - Audio estéreo
- Micrófono IN - Mini jack de 3,5 mm
- USB - Para dispositivos HID

## Salida

- HDMI - Para proyector
- VGA - Para proyector
- VGA - Monitor OUT
- Señal de audio

## Control de la comunicación

- Puerto de control serie - RS232
- Tasa de baudios - 9600, 19200, 38400, 115200
- Datos / Bits de parada - 8 bits / 1 bit de parada

## Selector con indicador LED

- Visualización ON / OFF
- FUNCIÓN (Blank / Sync)
- Volumen audio
- Selector de relé\* (UP/DOWN)
- Selector VGA 1 / USB 1 IN
- Selector VGA 2 / USB 2 IN
- Selector HDMI 1 / USB 2 IN
- Selector de VGA / WIRELESS
- RESET para HDMI

## Fuente de alimentación

- Adaptador de corriente de 12V incluido

## Opcional\*

- Relé para pantalla eléctrica o sistema de elevación
- Pack de cableado para instalación